

部分放電測定器 DAC-PD-3

PARTIAL DISCHARGE MEASURING SET

■ 検出器 (DAC-PDE-2)



●寸法・質量: W170×H70×D110(mm) 約 1kg

■ 校正器 (DAC-CP-2)



- 出力電圧: 5V, 50V
- 立ち下がり時間: 20ns 以下、1、2、5 μs
- 発生電荷: 0~10000pC
- 繰り返し周波数: 50Hz
- 電源: バッテリー 7.2V
- 寸法 質量: W170×H60×D110(mm) 約 800g

■ 部分放電検出ボックス (DAC-PDB-2)

検出器 (DAC-PDE-2)、ブロッキングコイル、カップリングコンデンサが内蔵されております。

- 定格電圧: AC12kV
- 定格電流: 3A
- 静電容量: 2000pF
- 寸法・質量: W260×H340×D230(mm) 約 7kg



■ ブロッキングコイル&カップリングコンデンサ

高インダクタンスのブロッキング用コイルと結合コンデンサを一体化し軽量にしたものをご使用の電圧に合わせてお選び下さい。

	DAC-LCC-15	DAC-LCC-30	DAC-LCC-50
定格電圧:	AC15kV	AC30kV	AC50kV
定格電流:	3A	3A	3A
静電容量:	1000pF	1000pF	600pF
寸法:	H512	H702	H912
質量:	約 8kg	約 13kg	約 15kg



ISO9001:2015 認証取得

本社・工場

SOKEN 総研電気株式会社
<http://www.soken-jp.com>

〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22

TEL 042-490-6926 (営業部直通) FAX 042-490-6806

TEL 042-490-6925 (代表)

■大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-3 TEL06-6304-0538 FAX06-6309-4188

2017-08-25