

# DCカットコンデンサ (HOT LINE巻線抵抗測定器用オプション)

## CONDENSER

本製品はHOT LINE巻線抵抗測定器と合わせて使用するもので、測定器の直流重畳成分が試料以外(電源ライン等)に廻りこまない様にするための装置です。HOT LINE巻線抵抗測定器ご使用時の必需品です。

- ◆試料の定格電流値によってコンデンサ容量を選択し使用します。
- ◆コンデンサは用途によりバリエーションをご用意できます。



## 仕様

### 1.コンデンサ単体

定格電流値	2 A	7 A	23 A	45 A
静電容量	470 $\mu$ F	4700 $\mu$ F	47000 $\mu$ F	330000 $\mu$ F
寸法 (突起含まず)	25 $\phi$ × 40mm	35 $\phi$ × 80mm	64 $\phi$ × 120mm	90 $\phi$ × 140mm

※仕様は予告なしに変更になる場合がございます。

※三相でご使用の場合は同じ容量のコンデンサをご使用下さい。

### 2.コンデンサBOX

- ・単相用、三相用 (相間測定切替スイッチ装備、コンデンサバイパス回路装備 等) 他大電流タイプも製作可能ですので仕様をご相談下さい。