

C&tan  $\delta$  メータ DAC-TCG-L1C&tan  $\delta$  Meter

本装置は試験電源内蔵の  $\tan \delta$  測定器で、静電容量は広範囲に測定が可能であり、アナログ出力も備えておりますので、 $\tan \delta$  の経時変化などを測れる試験機であります。

## 対象

トランス、ケーブル、コンデンサ、絶縁材料

## 特徴

- 広範囲 静電容量 200pF $\sim$ 2  $\mu$ F、 $\tan \delta$  :0 $\sim$ 100%
- 試験電圧 AC125V/250V 50/60Hz
- アナログ出力 DC 0 $\sim$ 1V(静電容量、 $\tan \delta$ )

## 仕様

- 試験電圧 AC125V/250V 50/60Hz
- 試験範囲 静電容量 200pF $\sim$ 2  $\mu$ F  
 $\tan \delta$  0 $\sim$ 100%
- 分解能 静電容量 1pF(2nFレンジ)  
 $\tan \delta$  0.01%(2%レンジ)
- アナログ出力 DC 0 $\sim$ 1V(Capacitance and  $\tan \delta$ )
- 電源 100V $\pm$ 10% 50/60Hz
- 寸法・質量 H149xW430xD385(mm) 約 15kg
- 付属品 1)測定ケーブル 1本  
2)電源コード 1本  
3)接地線 1本  
4)収納バック 1個



ISO9001:2015 認証取得

本社・工場

SOKEN

総研電気株式会社

<http://www.soken-jp.com>

〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22

TEL 042-490-6926 (営業部直通) FAX 042-490-6806

TEL 042-490-6925 (代表)

■大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-3

TEL06-6304-0538 FAX06-6309-4188